

## UTILISATION POSTES ANALOGIQUES

**Transférer un appel** : R + N° Poste + raccrocher

**Reprendre un appel si le poste ne répond pas** : R 2

**Répondre à un 2eme Appel**: R 60

**Va et Vient** : R 3

**Conférence** : Après appel et réponse du 2eme correspondant : R 64

**Intercepter un appel** : 71 + N° Poste

**Intercepter appel General** : 72

**Renvoyer ses appels** : 791+ N° poste ou 791 + 0 et N° extérieur

**Annuler le renvoi** : 790

**Initialiser sa messagerie vocale**( si le poste dispose d'une boîte vocale) :

Taper 67+ entrer un code secret + enregistrer son NOM selon les

Instructions du guide vocal

**Personnaliser son annonce** : Taper 70+ 1+1+Enregistrer + # (suivre le guide vocal)

**Configuration du répondeur mode répondeur simple** : Taper 70+1+ 5+ 2+ #

**Configuration du répondeur mode répondeur enregistreur** : Taper 70+1+ 5 + 1+ #

**Modifier son code secret** : Taper 70+4+1+Ancien code+ Nouveau code + #

**Consulter sa messagerie vocale** :

*(au décroché indication du Nbre de messages + voyant clignote)*

Taper 67+ code secret + suivre le guide vocal

1:Ecouter le message

2:Effacer le message

3:Rappeler l'auteur du message

4:Message suivant

5:Message précédent